



Гнездо зарядки



Съемный аккумулятор

Выключатель

## Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала EaglePro Метель (GPS)

### При работе с глушилкой

Рекомендуется!! Работа прибора в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла и экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

Запрещено!!!! Ставить посторонние предметы на рабочий блок.

Кроме того, необходимо оберегать!!! от короткого замыкания, попадания влаги, едких газов, жидкости, насекомых в рабочий блок прибора.

### Общее описание

Глушилka EaglePro Метель (GPS) - антитрекер, портативная глушилка GPS сигналов.

Используется как защита от спутниковых систем слежения GPS, передающих информацию о координатах и маршруте передвижения транспортного средства, либо человека. Блокирует навигаторы и трекеры, шпионские жучки маячки GPS.

Частотный диапазон подавления сигналов GPS L1 - 1575 МГц, GPS L2 - 1220 МГц, Глонасс 1602 МГц.

Рабочий радиус действия (дальность постановки помех) 5+10 метров, что достаточно для создания надежного периметра из электромагнитных помех на площади 78 м<sup>2</sup> + 300 м<sup>2</sup>.

Глушилka GPS имеет АБ емкостью 800 mAh. Время работы от одной зарядки 90 минут. Предусмотрено одновременное подавление частот GPS и зарядки АБ. При такой схеме электропитания время работы глушилки по не ограничено. Для полной зарядки АБ необходимо 4 ч. Аккумулятор съемный, литий-ионный, не имеет "эффекта памяти", с большим "жизненным циклом". При работе GPS глушилka не греется, не требует остановки из-за рисков перегрева, способна работать безостановочно длительное время.

Антенны встроенные (спрятанные) в корпус. Рабочий блок (корпус) выполнен из прочного ударного пластика.

Источники зарядки АБ: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В от стандартного автомобильного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В. Так же портативная аккумуляторная батарея на 2600 мАч.

Небольшие размеры 97x48x19,2 мм и масса 68 грамм дают возможность положить GPS глушилку в карман пиджака, в сумку, в автомобильный бардачок и всегда иметь при себе. По внешнему виду напоминает сотовый телефон, можно использовать не привлекая внимания. Глушилka EaglePro Метель GPS считается индивидуальным средством защиты, ее еще называют карманной глушилкой.

Сборка выполнена в заводских условиях по отработанной технологии, из качественных комплектующих и потому EaglePro Метель (GPS) способна работать долго, безотказно и надежно глушить сигналы GPS.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 + 50 °С

### Как работать с глушилкой

Для работы глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

Перед началом работы необходимо:

1. С помощью зарядного устройства, что в комплекте поставки, соединить рабочий блок с источником электрической энергии и зарядить АБ. Время зарядки 4 часа. В дальнейшем время дозарядки значения не имеет, аккумулятор не обладает "эффектом памяти".

2. По окончании зарядки АБ отсоединить прибор от сети 220 В/12-24 В, либо оставить подключенным (значения не имеет) и перевести переключатель питания в положение "ON - ВКЛЮЧЕНО".

Сигнал GPS будет заблокирован в течении 1+ 3 минут с момента включения прибора.

В рабочем состоянии горит зеленый индикатор; во время зарядки горит красный индикатор; при одновременной зарядке и работе прибора загораются оба индикатора - красный и зеленый.

Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

### Технические характеристики

Частотный диапазон подавления сигналов GPS:  
GPS L1: 1575 МГц GPS L2: 1220 МГц Глонасс: 1602 МГц

Прибор подавляет цифровые сигналы: GPS L1, GPS L2, Глонасс.

Радиус действия прибора (дальность постановки помех): 5 + 10 метров.

Аккумуляторная батарея: съемная, литий-ионная, емкостью 800 мАч, не обладает "эффектом памяти", с большим "жизненным циклом". Время полной зарядки 4ч. Автономное время работы прибора от одной зарядки 90 минут.

Антенны: всенаправленные, встроенные (спрятанные) в рабочий блок (корпус) прибора.

Источники зарядки АБ: стационарная электрическая сеть - 220 В; электрическая сеть транспортного средства - 12/24 В, от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220 В и автомобильное зарядное устройство 12/24 В.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 + 50 °С.

Габариты прибора и масса: 97x48x19,2 мм, 68 грамм.

### Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.;
- Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- Портативная аккумуляторная батарея 2600 мАч.
- Адаптер питания на 220 В - 1 шт.
- Адаптер питания на 12/24 В - 1 шт.

### Оплата, гарантия, возврат

Наложный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.